Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
RG / 01	Zasilanie rozdzielnicy R1.1	N2XH-J 5x6	F / B2	400	11800	0,928	18,35	<	25	<	43,2
RG / 02	Zasilanie rozdzielnicy R1.2	N2XH-J 5x4	F / B2	400	6120	0,928	9,52	<	25	<	33,3
RG / 03	Zasilanie rozdzielnicy R1.3	N2XH-J 5x70	F	400	125510	0,928	195,21	<	250	<	279
RG / 04	Zasilanie rozdzielnicy R2.1	N2XH-J 5x10	F / B2	400	20550	0,928	31,96	<	40	<	59,4
RG / 05	Zasilanie rozdzielnicy R2.2	N2XH-J 5x6	F / B2	400	8900	0,928	13,84	<	20	<	43,2
RG / 06	Zasilanie rozdzielnicy R2.3	N2XH-J 5x6	F / B2	400	8400	0,928	13,07	<	20	<	43,2
RG / 07	Zasilanie rozdzielnicy R2.4	N2XH-J 5x50	F / B2	400	70592	0,928	109,80	<	125	<	157,5
RG / 08	Zasilanie rozdzielnicy RGPV	N2XH-J 5x35	F / B2	400	50000	0,928	77,77	<	80	<	129,6

Łączna moc zainstalowana urządzeń	251,87	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	1,00	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	251,87	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	391,75	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R1.3 / 01	Oświetlenie ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x1,5	B2	230	300	0,928	1,41	<	10	<	20,7
R1.3 / 02	Oświetlenie ogólne - komunikacja - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.3 / 03	Oświetlenie ogólne - kuchnia obwód 1	N2XH-J 3x1,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	10	<	20,7
R1.3 / 04	Oświetlenie ogólne - kuchnia obwód 2	N2XH-J 3x1,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	10	<	20,7
R1.3 / 05	Oświetlenie AW/EW	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.3 / 06	Gniazda ogólne - komunikacja 1.38	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.3 / 07	Gniazda ogólne - serwisowe pom. kuchni	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.3 / 08	Gniazda ogólne - technologia kuchni 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.3 / 09	Gniazda ogólne - technologia kuchni 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.3 / 10	Gniazda ogólne - technologia kuchni 3	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.3 / 11	Gniazda ogólne - technologia kuchni 4	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.3 / 12	Gniazda ogólne - technologia kuchni 5	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.3 / 13	Gniazda ogólne - technologia kuchni 6	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.3 / 14	Gniazda ogólne - pomieszczenia socjalne 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R1.3 / 15	Gniazda ogólne - pomieszczenia socjalne 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R1.3 / 16	Zasilanie obieraczki pom. 1.47	N2XH-J 5x1,5	B2	400	1000	0,928	1,56	<	10	<	18
R1.3 / 17	Zasilanie zmywarki tunelowej pom. 1.42	N2XH-J 5x10	B2	400	29700	0,928	46,19	<	50	<	59,4
R1.3 / 18	Zasilanie zmywarki do garnków pom. 1.44	N2XH-J 5x6	B2	400	16000	0,928	24,89	<	32	<	43,2
R1.3 / 19	Zasilanie kotła warzelnego 1 pom. 1.44	N2XH-J 5x10	B2	400	27200	0,928	42,31	<	50	<	59,4
R1.3 / 20	Zasilanie kotła warzelnego 2 pom. 1.44	N2XH-J 5x10	B2	400	27200	0,928	42,31	<	50	<	59,4
R1.3 / 21	Zasilanie patelni elektrycznej 1 pom. 1.44	N2XH-J 5x4	B2	400	10800	0,928	16,80	<	25	<	33,3
R1.3 / 22	Zasilanie patelni elektrycznej 2 pom. 1.44	N2XH-J 5x4	B2	400	10800	0,928	16,80	<	25	<	33,3
R1.3 / 23	Zasilanie piekarnika 1 pom. 1.44	N2XH-J 5x2,5	B2	400	3000	0,928	4,67	<	16	<	24,3
R1.3 / 24	Zasilanie piekarnika 2 pom. 1.44	N2XH-J 5x2,5	B2	400	3000	0,928	4,67	<	16	<	24,3
R1.3 / 25	Zasilanie pieca konw. - parowego 1 pom. 1.44	N2XH-J 5x6	B2	400	20200	0,928	31,42	<	40	<	43,2
R1.3 / 26	Zasilanie pieca konw. - parowego 2 pom. 1.44	N2XH-J 5x4	B2	400	11200	0,928	17,42	<	20	<	33,3
R1.3 / 27	Zasilanie urządzeń teletechnicznych	N2XH-J 3x2,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	27,9

Łączna moc zainstalowana urządzeń	179,30	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,70	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	125,51	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	195,21	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R1.2 / 01	Oświetlenie ogólne - klatka schodowa 1.59	N2XH-J 3x1,5	B2	230	150	0,928	0,70	<	10	<	20,7
R1.2 / 02	Oświetlenie ogólne - sanitariaty, szatnie	N2XH-J 3x1,5	B2	230	150	0,928	0,70	<	10	<	20,7
R1.2 / 03	Oświetlenie ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x1,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	10	<	20,7
R1.2 / 04	Oświetlenie ogólne - komunikacja - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.2 / 05	Oświetlenie ogólne - sala w-s	N2XH-J 3x1,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	10	<	20,7
R1.2 / 06	Oświetlenie ogólne - sala w-s - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.2 / 07	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	N2XH-J 3x1,5	B2	230	100	0,928	0,47	<	10	<	20,7
R1.2 / 08	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji - sterowanie	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.2 / 09	Oświetlenie AW/EW - sala w-s	N2XH-J 3x1,5	B2	230	100	0,928	0,47	<	10	<	20,7
R1.2 / 10	Oświetlenie AW/EW - komunikacja, sanitariaty, szatnie	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.2 / 11	Gniazda ogólne - komunikacja 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.2 / 12	Gniazda ogólne - komunikacja 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.2 / 13	Gniazda ogólne - komunikacja 3	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.2 / 14	Gniazda ogólne - sala w-s 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.2 / 15	Gniazda ogólne - sala w-s 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.2 / 16	Zasilanie urządzeń teletechnicznych	N2XH-J 3x2,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	27,9
R1.2 / 17	Zasilanie podnośnika dla os. niep.	N2XH-J 5x2,5	B2	400	5000	0,928	7,78	<	16	<	24,3
R1.2 / 18	Oświetlenie zewnętrzne parkingu	N2XH-J 5x4	D1	400	800	0,928	1,24	<	16	<	36
R1.2 / 19	Oświetlenie zewnętrzne parkingu - sterowanie	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7

Łączna moc zainstalowana urządzeń	15,30	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,40	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	6,12	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	9,52	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R1.1 / 01	Oświetlenie ogólne - część socjalna 1	N2XH-J 3x1,5	B2	230	600	0,928	2,81	<	10	<	20,7
R1.1 / 02	Oświetlenie ogólne - część socjalna 2	N2XH-J 3x1,5	B2	230	600	0,928	2,81	<	10	<	20,7
R1.1 / 03	Oświetlenie ogólne - sale przedszkolne 1	N2XH-J 3x1,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	20,7
R1.1 / 04	Oświetlenie ogólne - sale przedszkolne 2	N2XH-J 3x1,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	20,7
R1.1 / 05	Oświetlenie ogólne - sale przedszkolne 3	N2XH-J 3x1,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	20,7
R1.1 / 06	Oświetlenie ogólne - komunikacja 1	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 07	Oświetlenie ogólne - komunikacja 1 - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 08	Oświetlenie ogólne - komunikacja 2	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 09	Oświetlenie ogólne - komunikacja 2 - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 10	Oświetlenie ogólne - szatnia 1	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 11	Oświetlenie ogólne - szatnia 1 - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 12	Oświetlenie ogólne - szatnia 2	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 13	Oświetlenie ogólne - szatnia 2 - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 14	Oświetlenie ogólne - hol	N2XH-J 3x1,5	B2	230	400	0,928	1,87	<	10	<	20,7
R1.1 / 15	Oświetlenie ogólne - hol - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 16	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	N2XH-J 3x1,5	B2	230	100	0,928	0,47	<	10	<	20,7
R1.1 / 17	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji - sterowanie	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R1.1 / 18	Oświetlenie AW/EW 1	N2XH-J 3x1,5	B2	230	100	0,928	0,47	<	10	<	20,7
R1.1 / 19	Oświetlenie AW/EW 2	N2XH-J 3x1,5	B2	230	100	0,928	0,47	<	10	<	20,7
R1.1 / 20	Gniazda ogólne - część socjalna 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.1 / 21	Płyta indukcyjna - część socjalna 1	N2XH-J 5x2,5	B2	400	5000	0,928	7,78	<	16	<	24,3
R1.1 / 22	Gniazda ogólne - część socjalna 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R1.1 / 23	Płyta indukcyjna - część socjalna 2	N2XH-J 5x2,5	B2	400	5000	0,928	7,78	<	16	<	24,3
R1.1 / 24	Gniazda ogólne - szatnie, hol	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R1.1 / 25	Gniazda ogólne - komunikacja 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.1 / 26	Gniazda ogólne - komunikacja 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.1 / 27	Gniazda ogólne - sale przedszkolne 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.1 / 28	Gniazda ogólne - sale przedszkolne 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.1 / 29	Gniazda ogólne - sale przedszkolne 3	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R1.1 / 30	Zasilanie urządzeń teletechnicznych	N2XH-J 3x2,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	27,9
R1.1 / 31	Zasilanie pompy w zbiorniku wody deszczowej	N2XH-J 3x2,5	D1	230	1100	0,928	5,15	<	16	<	28
R1.1 / 32	Zasilanie szafy SSO	N2XH-J 5x4	D1	400	1000	0,928	1,56	<	16	<	36
R1.1 / 33	Oświetlenie zewnętrzne - słupki 3m + plac zabaw ob. 1	N2XH-J 5x2,5	D1	400	400	0,928	0,62	<	16	<	24,3
R1.1 / 34	Oświetlenie zewnętrzne - słupki 3m + plac zabaw ob. 2	N2XH-J 5x2,5	D1	400	400	0,928	0,62	<	16	<	24,3
R1.1 / 35	Oświetlenie zewnętrzne - słupki 3m + PZ - sterowanie	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7

Łączna moc zainstalowana urządzeń	29,50	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,40	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	11,80	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	18,35	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R2.4 / 01	Oświetlenie ogólne - pom. techniczne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	300	0,928	1,41	<	10	<	20,7
R2.4 / 02	Oświetlenie AW/EW - pom. techniczne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	150	0,928	0,70	<	10	<	20,7
R2.4 / 03	Gniazda ogólne - pom. techniczne	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.4 / 04	Zasilanie pompy ciepła 1	N2XH-J 5x16	C	400	36000	0,900	57,74	<	63	<	96
R2.4 / 05	Zasilanie pompy ciepła 2	N2XH-J 5x10	C	400	21000	0,900	33,68	<	40	<	71
R2.4 / 06	Zasilanie agregatu AF400	N2XH-J 5x4	C	400	6000	0,850	10,19	<	16	<	40
R2.4 / 07	Zasilanie centrali wentylacyjnej NW1	N2XH-J 5x4	C	400	7630	0,850	12,96	<	16	<	40
R2.4 / 08	Zasilanie centrali wentylacyjnej NW3	N2XH-J 5x4	C	400	5500	0,850	9,34	<	16	<	40
R2.4 / 09	Zasilanie skraplacza NW1 - 1	N2XH-J 5x6	C	400	14500	0,900	23,30	<	25	<	52
R2.4 / 10	Zasilanie skraplacza NW1 - 2	N2XH-J 5x6	C	400	14500	0,900	23,30	<	25	<	52
R2.4 / 11	Zasilanie skraplacza NW2a	N2XH-J 5x10	C	400	23300	0,900	37,40	<	40	<	71
R2.4 / 12	Zasilanie skraplacza NW2b	N2XH-J 5x10	C	400	23300	0,900	37,40	<	40	<	71
R2.4 / 13	Zasilanie skraplacza NW3	N2XH-J 5x10	C	400	23300	0,900	37,40	<	40	<	71

Łączna moc zainstalowana urządzeń	176,48	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,40	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	70,59	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	109,80	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R2.3 / 01	Oświetlenie ogólne - pom. biurowe, socjalne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	400	0,928	1,87	<	10	<	20,7
R2.3 / 02	Oświetlenie ogólne - biblioteka	N2XH-J 3x1,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	20,7
R2.3 / 03	Oświetlenie ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x1,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	20,7
R2.3 / 04	Oświetlenie ogólne - komunikacja - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.3 / 05	Oświetlenie AW/EW	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.3 / 06	Gniazda ogólne - biura 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.3 / 07	Gniazda ogólne - biura 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.3 / 08	Gniazda ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.3 / 09	Gniazda ogólne - sanitariaty	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.3 / 10	Gniazda ogólne - biblioteka	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.3 / 11	Zasilanie windy	N2XH-J 5x4	B2	400	8000	0,850	13,58	<	20	<	33,3
R2.3 / 12	Zasilanie urządzeń teletechnicznych	N2XH-J 3x2,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	27,9

Łączna moc zainstalowana urządzeń	16,80	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,50	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	8,40	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	13,07	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R2.2 / 01	Oświetlenie ogólne - pom. biurowe, socjalne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	400	0,928	1,87	<	10	<	20,7
R2.2 / 02	Oświetlenie ogólne - sale przedszkolne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	10	<	20,7
R2.2 / 03	Oświetlenie ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x1,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	20,7
R2.2 / 04	Oświetlenie ogólne - komunikacja - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.2 / 05	Oświetlenie AW/EW	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.2 / 06	Gniazda ogólne - biura 1	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.2 / 07	Gniazda ogólne - biura 2	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.2 / 08	Gniazda ogólne - biura 3	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.2 / 09	Gniazda ogólne - biura 4	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.2 / 10	Gniazda ogólne - sale przedszkolne	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.2 / 11	Gniazda ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.2 / 12	Gniazda ogólne - część socjalna	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R2.2 / 13	Płyta indukcyjna - część socjalna	N2XH-J 5x2,5	B2	400	5000	0,928	7,78	<	16	<	24,3
R2.2 / 14	Zasilanie urządzeń teletechnicznych	N2XH-J 3x2,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	27,9

Łączna moc zainstalowana urządzeń	17,80	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,50	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	8,90	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	13,84	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
R2.1 / 01	Oświetlenie ogólne - pom. biurowe przy holu	N2XH-J 3x1,5	B2	230	400	0,928	1,87	<	10	<	20,7
R2.1 / 02	Oświetlenie ogólne - pom. biurowe, socjalne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	600	0,928	2,81	<	10	<	20,7
R2.1 / 03	Oświetlenie ogólne - sale przedszkolne	N2XH-J 3x1,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	10	<	20,7
R2.1 / 04	Oświetlenie ogólne - hol	N2XH-J 3x1,5	B2	230	400	0,928	1,87	<	10	<	20,7
R2.1 / 05	Oświetlenie ogólne - hol - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.1 / 06	Oświetlenie ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x1,5	B2	230	300	0,928	1,41	<	10	<	20,7
R2.1 / 07	Oświetlenie ogólne - komunikacja - sterowanie DALI	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.1 / 08	Oświetlenie ogólne - poziom techniczny	N2XH-J 3x1,5	B2	230	300	0,928	1,41	<	10	<	20,7
R2.1 / 09	Oświetlenie AW/EW	N2XH-J 3x1,5	B2	230	200	0,928	0,94	<	10	<	20,7
R2.1 / 10	Gniazda ogólne - pom. 2.20, 2.19	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R2.1 / 11	Gniazda podłogowe - pom. 2.19	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.1 / 12	Gniazda ogólne - pom. 2.18, 2.17	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R2.1 / 13	Gniazda ogólne - hol	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.1 / 14	Gniazda ogólne - komunikacja	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.1 / 15	Gniazda ogólne - sale przedszkolne	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
R2.1 / 16	Gniazda ogólne - część socjalna	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R2.1 / 17	Płyta indukcyjna - część socjalna	N2XH-J 5x2,5	B2	400	5000	0,928	7,78	<	16	<	24,3
R2.1 / 18	Gniazda ogólne - biura	N2XH-J 3x2,5	B2	230	2000	0,928	9,37	<	16	<	27,9
R2.1 / 19	Gniazda ogólne - pom. 2.08	N2XH-J 3x2,5	B2	230	1500	0,928	7,03	<	16	<	27,9
R2.1 / 20	Zasilanie windy	N2XH-J 5x4	B2	400	8000	0,850	13,58	<	20	<	33,3
R2.1 / 21	Zasilanie centrali wentylacyjnej NW2a	N2XH-J 5x4	B2	400	5000	0,850	8,49	<	16	<	33,3
R2.1 / 22	Zasilanie centrali wentylacyjnej NW2b	N2XH-J 5x4	B2	400	5000	0,850	8,49	<	16	<	33,3
R2.1 / 23	Zasilanie urządzeń teletechnicznych	N2XH-J 3x2,5	B2	230	500	0,928	2,34	<	10	<	27,9

x

Łączna moc zainstalowana urządzeń	41,10	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	0,50	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	20,55	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	31,96	A

Obwód	Opis	Typ przewodu	Sposób układania przewodu	Napięcie U_{nf}	Moc zainstalowana obwodu	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	Prąd obliczeniowy I_B		Prąd znamionowy zabezpieczenia I_N		Obciążalność długotrwała przewodu I_Z
-	-	[mm²]	-	[V]	[W]	-	[A]		[A]		[A]
RPPOŻ / 01	Centrala oddymiania 1	NHXH 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
RPPOŻ / 02	Centrala oddymiania 2	NHXH 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
RPPOŻ / 03	Centrala oddymiania 3	NHXH 3x2,5	B2	230	1000	0,928	4,69	<	16	<	27,9
RPPOŻ / 04	Zestaw stabilizacji ciśnienia	NHXH 5x4	B2	400	6000	0,900	9,62	<	20	<	33,3
RPPOŻ / 05	Zasilanie pompy w zbiorniku ppoż	BITFlame 5G6	D1	400	14000	0,900	22,45	<	25	<	44

Łączna moc zainstalowana urządzeń	23,00	kW
Współczynnik jednoczesności dla rozdzielnicy	1,00	-
Moc szczytowa rozdzielnicy	23,00	kW
Prąd obliczeniowy rozdzielnicy	35,77	A